

ASSA ABLOY

ARX Power Fuse 05

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Avsäkringskort till ARX Power- och PS, PSC-serien



ASSA ABLOY ARX Power Fuse 05 är ett avsäkringskort med 5st 2A avsäkrade utgångar.

Kortet fästs enkelt med snäppfästen i de färdiga slitsarna i ARX Power-kapslingen och i strömförsörjning PS eller PSC-serien. På kortet finns tydliga indikeringsdioder som visar status på säkring.

Det finns två ingångar vilket ger möjlighet att koppla alternativ strömmatning vid byte av nättaggregat utan att bryta lastspänning.

Enheten kan avge larm för utlöst lastsäkring som kopplas till strömförsörjning. Medföljande kabel med plintar är förberedda för snabbt och enkelt montage i ARX Power serien.

ASSA ABLOY

ARX Power Fuse 05

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Avsäkringskort till ARX Power- och PS, PSC-serien

Data

- Ingångar 2 (för alternativ strömmatning eller som överbygling till ev. nästa tillvalskort)
- Utgångar 5 st prioriterade lastutgångar
- Matning 24V DC
- Maxlast 2A per utgång dock totalt 5A.
- Säkring utgång T2A
- Indikeringar Summaindikering grön om alla är hela, röd om någon säkring är trasig
Individuell diod per lastutgång, grönt = normaldrift, släkt = trasig säkring
- Larmutgångar Summalarm säkringsfel –potentialfritt relä
- Miljöklass 1

Certifikat

- Certifierad för larmklass 1/2 tillsammans med ARX Power 9101S, ARX Power
LK 2, Security Grade 3, MK 1
Environment Class 1. EN50131-1-A1
- Certifierad för larmklass 3/4 tillsammans med ARX Power 9008
LK 3/4 Security Grade 4, MK 1
Environment Class 1. EN50131-1-A1
- SBSC intyg 16-130

Mått och vikt

Höjd 85 mm
Bredd 37 mm
Vikt 0,2kg


Artikelnummer

- ARX Power Fuse 05 S5529X00F160 E58 014 36

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se

 CE-kontrollerad och godkänd